



Fiche technique JAHEN OARSMAN



CONTACT TECHNIQUE

RÉGISSEUR SON : Pierrick LE RILLE
06 85 76 95 48
pierrick.lerille@gmail

PERSONNES SUR LA ROUTE

5 4 musiciens
1 ingé son

CATERING / HÔTEL

- Fruits
- Thé, café, sodas, bières blondes, bouteille de vin rouge
- Chips, snacks sucrés
- Repas : midi buffet froid, soir repas chaud
- 3 singles et 1 twin + petits-déjeuners

BESOINS MATÉRIELS

- Système de diffusion professionnel avec subs (D&B, LAcoustics...) adapté au lieu en puissance et en couverture. Le système sera installé et calibré avant l'arrivée de l'équipe technique.
 - Une console professionnelle numérique (Digico, Yamaha CL3/CL5/QL5, Midas pro, Soundcraft Vi) avec réseau Dante ou MADI à la régie.
- Les effets seront gérés depuis un ordinateur câblé en DANTE ou MADI (BNC) à la régie (cf. Patch)

Son plateau :

- 4 retours 15' (type APG, d&b, L-Acoustics) sur 4 circuits retours indépendants et égalisés
- 1 ligne stéréo à la batterie pour ear-monitor avec préampli casque ou petite console analogique 2 inputs.

Backline :

- 1 riser batterie 2x3m à 0,40 ou 0,60 m de hauteur (en fonction de la clearance de scène)
- 1 ampli (Ampeg SVT / Classic) + baffle basse Ampeg 4x10 pouces
- 2 cubes ou flight-case noirs d'environ 0,5m de hauteur pour surélever deux amplis guitare
- 1 stand clavier

La location d'une batterie peut être demandée (Batterie: Ludwig, Gretsch ou DW avec fûts de 22, 13, 14 et 16 (2 floor toms) ; Caisse claire métal de 14 x 6,5 (ou 5,5))

- Hardware : 3 stands cymbales, 2 stands caisse claire, 1 pédale de grosse caisse, 1 pied de HH, 1 siège

PATCH

IN	INSTRUMENT	MICRO		PIED	
1	Kick	D6		petit	
2	Snare top	SM57		petit	
3	Snare bottom	C535	48V	petit	
4	HH	SCX One / SM81	48V	petit	
5	Tom High	D2			
6	Tom Low 1	D4			Drums
7	Tom Low 2	D4			
8	OH L	C414 / SCX25 / SM81	48V	grand	
9	OH R	C414 / SCX25 / SM81	48V	grand	
10	SPD L	DI	48V		
11	SPD R	DI	48V		
12	Bass DI	DI	48V		
13	Bass mic	MD421		petit	Bass
14	Key	DI	48V		
15	Gtr Elec Amp 1	SM57		petit	
16	Gtr Elec Amp 2	Fourni	48V	petit	Gtr
17	Gtr Ac 1	DI	48V		
18	Key L	DI	48V		Gtr
19	Key R	DI	48V		
20	Gtr Ac lead	DI	48V		
21	Gtr amp lead	SM57		petit	Lead
22	Voix drums	B56 / B57		grand	
23	Voix bass	SM58		grand	
24	Voix Gtr	SM58		grand	
25	Voix Lead	B58 (micro fourni)		grand	
26	Voix Lead monitor	Y			
27/28	FX Return	Dante 31/32			
29/30	FX Return	Dante 33/34			
31/32	FX Return	Dante 35/36			
33/34	FX Return	Dante 37/38			
35/36	FX Return	Dante 39/40			

PLAN DE SCÈNE

